


Steckerbelegung nach DIN ISO 12098 (15-polig, ADR)				
ADR-Stecker				
PIN	Farbe	Bezeichnung	Klemmleiste - 2X2	Farbe
1	Gelb	Blinker links (von WLF)	1	Schwarz
2	Grün	Blinker rechts (von WLF)	2	Schwarz
3	Blau	Türschließkontrolle (von Kontrollleuchte WLF)	11	Grün
4	Weiß	Masse (Minus von WLF)	3	Braun
5	Schwarz	Standlicht links (von WLF)	5	Schwarz
6	Braun	Standlicht rechts (von WLF)	6	Schwarz
7	Rot	Bremslicht (von WLF)	8	Schwarz
8	Rosa	Zur freien Verfügung	10	Gelb
9	Orange	RKL (von WLF)	12	Blau
10	Grau	Kontrolle für elektrische Verbindung von WLF zum Abrollbehälter, vom Relais im WLF, zum Abschalten der Nebenantriebe, zusätzliches akustisches und optisches Signal im Cockpit des WLF (wird im AB zur Masse durchgeschleift)	13	Braun
11	Schwarz/Weiß	Minus vom WLF, Steuerung für Leistungsrelais im AB, bestimmte Verbraucher können dann nur vom WLF geschaltet werden	7	Schwarz
12	Blau/Weiß	Zur freien Verfügung	4	Schwarz
13	Rot/Weiß	Zur freien Verfügung	9	Rot
14	Grün/Weiß	Zur freien Verfügung	14	nicht belegt
15	Braun/Weiß	Zur freien Verfügung	15	nicht belegt